



技术规格书

- 1、产品型号：BR121-C
- 2、产品名称：程控衰减器
- 3、产品代码：60.06.041.0056
- 4、技术指标：

BR121-C 指标	
频率范围 (GHz)	DC-8.5
插入损耗(dB)	≤1.3@DC-3GHz; ≤2.5@3-6GHz; ≤3.5@6-8.5GHz
驻波比 (VSWR)	≤1.3@DC-3GHz; ≤1.4@3-6GHz; ≤1.5@6-8.5GHz
最大 RF 输入功率 (W)	1W(平均值)
阻抗 (Ω)	50
接口类型	SMA-F
控制方式	触摸屏、串口 (RS232)、网口 (UPD)
衰减精度 (dB)	±0.5@0-40dB; ±1.0@40-80dB; ±1.5@80-100dB; ±3@100-121dB;
衰减范围 (dB)	0-121
步进 (dB)	1
通道数量	4
外型尺寸 (mm)	350×250×235
重量 (kg)	约 3.5
供电 (V)	110-250V AC
工作温度 (°C)	-20~+70
注意	设备 USB 接口为设备升级使用，使用时需要保持电源接通，请勿作其他用途